



## LEADER 220 START 230V



### Überblick

#### LEADER 220 START 230V

cod. 807539

Batterieladegerät und Starter zum Aufladen von Batterien mit freiem Elektrolyt (WET) mit 12/24 V Spannung und zum Anlassen sämtlicher Fahrzeugtypen mit Benzinmotoren.

Eigenschaften:

- Auswahlschalter für normale-, schnelle (BOOST) Aufladung, Schnellstart
- Anzeige Lade- und Anlaßstrom
- Schutz gegen Überlastung und Umpolung.



1 PH 230V



CE-KENNZEICHNUNG



EAC ZERTIFIZIERUNG

### Technische Daten

CODE	ART. NR. 807539	A <sub>EFF</sub>	EFFEKTIVER LADESTROM 30 A	SCHALTSTUFEN 2	
V <sub>1PH</sub>	EINPHASIGE NETZSPANNUNG 230 V	A <sub>EN</sub>	KONV. LADESTROM EN60335-2-29 20 A	ABMESSUNGEN 22,5 x 29 x 20,5 cm	
F	NETZFREQUENZ 50 / 60 Hz	A <sub>1V/C</sub>	STARTSTROM 1V/C EN60335-2-29 120 A	GEWICHT 9 kg	
P <sub>CHARGE</sub>	LEISTUNGS-AUFNAHME BEI LADUNG 0,8 KW	A <sub>START MAX</sub>	MAX STARTSTROM 180 A	BAR CODE	EAN ART. NR. 800489788516 2
P <sub>START</sub>	LEISTUNG BEI START 3,6 KW	C <sub>MIN</sub>	MIN. EINHEITSNENNLEISTUNG 30 Ah	STÜCK/PALETTE 56 pz/palette	
LADESPANNUNG 12 / 24 V		C <sub>MAX</sub>	MAX EINHEITSNENNLEISTUNG 400 A	STÜCK/PALETTE - B 42 pz/pallet-B	

### Lieferumfang

KABEL 6 MMQ 2 M UND MASSEZANGE - 123569

KABEL 6MMQ 2 M POSITIVE ZANGE - 123588